

| 区分 | 形名 | 一次端子 | | | | 二次端子 | | |
|---------|---------------------------|-------------|---------|------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | 一次電流 (A) | ねじサイズ | 接続区分 | 締付トルク (N・m) | ねじサイズ | 接続区分 | 締付トルク (N・m) |
| CT | CT-15LS | 5~30 | M5 | 端子ねじ | 2.84~3.72 | M5 | 端子ねじ | 2.84~3.72 |
| | | 40~60 | M6 | 一次導体ねじ穴 | 4.71~6.37 | | | |
| | | 75 | M8 | 一次導体ねじ穴 | 11.7~15.3 | | | |
| | | 100・120 | M10 | 一次導体ねじ穴 | 23.5~30.2 | | | |
| | | 150~750 | — | 貫通型 | — | | | |
| | CT-15LMS (ブスバー取付金具 ※1) | 全定格共通 | M6 | 端子ねじ | 4.71~6.37 | M6 | 端子ねじ | 2.35~3.04 |
| | CT-5LS3 | 全定格共通 | | | | | | |
| | CT-5LMS3 | 全定格共通 | | | | | | |
| CT-25KB | 20~120 | M8 (Φ9) | 一次端子ねじ穴 | 11.7~15.3 | M6 | 端子ねじ | 2.35~3.04 | |
| | 150・200 | M12 (Φ14) | | 40.2~52.4 | | | | |
| | 250~750 | M16 (Φ18) | | 99.0~130.3 | | | | |
| VT | VT-15F | 全定格共通 | M5 | 端子ねじ | 1.37~1.76 | M5 | 端子ねじ | 1.37~1.76 |
| | VT-15 | 全定格共通 | | | | | | |
| | VT-50HF | 全定格共通 | M6 | | 2.35~3.04 | M6 | | 2.35~3.04 |

※1：ブスバー取付金具の一次端子ねじ・二次端子ねじのサイズは全機種共通です（BK-15LMS-2, 4, 6, 11, 12, 30）